

## Spis treści

<b>INFORMACJE OGÓLNE.....</b>	<b>2</b>
<b>PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....</b>	<b>2</b>
<b>INWESTOR.....</b>	<b>2</b>
<b>PODSTAWA OPRACOWANIA.....</b>	<b>2</b>
<b>OPIS TECHNICZNY.....</b>	<b>3</b>
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE.....</b>	<b>3</b>
<b>ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.....</b>	<b>3</b>
<b>WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE.....</b>	<b>3</b>
<b>INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU.....</b>	<b>3</b>
<b>OŚWIETLENIE OBIEKTU.....</b>	<b>3</b>
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE.....</b>	<b>3</b>
<b>OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.....</b>	<b>4</b>
<b>BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE.....</b>	<b>4</b>
<b>TABELA OBLICZENIOWA.....</b>	<b>5</b>
<b>INSTALACJA ODGROMOWA.....</b>	<b>5</b>
<b>INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.....</b>	<b>5</b>
<b>INSTALACJA DOMOFONOWA.....</b>	<b>6</b>
<b>INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA.....</b>	<b>6</b>
<b>ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP.....</b>	<b>6</b>
<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....</b>	<b>7</b>
<b>INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.....</b>	<b>7</b>
<b>INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.....</b>	<b>7</b>
<b>ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>7</b>
<b>SPIS RYSUNKÓW.....</b>	<b>7</b>

---

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Janasa 21.

### INWESTOR

Miasto Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

### PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora
- USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity);
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- POLSKIE NORMY
- PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)
- PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze)
- PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania
- PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

## OPIS TECHNICZNY

### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

#### ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Obiekt zasilany jest z przyłącza napowietrznego. Na elewacji budynku zaprojektowano główny rozłącznik prądu w oddzielnej obudowie. Głównym elementem rozdzielczym będzie rozdzielnica główna, którą należy zlokalizować na parterze. Rozdzielnica zabudowana zostanie w obudowie metalowej modułowej. Instalacja administracyjna składać się będzie z osobnych celek w których znajdować się będą liczniki rozliczeniowe energii oraz zabezpieczenia przedlicznikowe.

Zasilanie w energię elektryczną budynku odbywać się będzie kablem 0,4 kV YKXS 4x35mm<sup>2</sup> łączącym linię napowietrzną z rozdzielnicą RG. Linia zasilająca prowadzona będzie podtynkowo. Miejsce zabudowy rozdzielnicy głównej z licznikami energii elektrycznej wskazano w części rysunkowej.

Moc przyłączeniowa realizowana jako zasilanie podstawowe:

- 2 x 12kW - zasilanie lokali mieszkalnych;
- 1 x 12kW - zasilanie lokalu usługowego;
- 7kW – zasilanie odbiorów administracyjnych.

Instalacja w obrębie obiektu prowadzona będzie podtynkowo. Układ sieci w obiekcie TN-S.

#### WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

WLZ zostaną wyprowadzone z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w kierunku poszczególnych rozdzielnic mieszkaniowych. Zaprojektowano następujące WLZ wyprowadzone z rozdzielnicy głównej RG:

- Kabel elektroenergetyczny typu 2 x YDYżo 5x6mm<sup>2</sup> w kierunku tablic rozdzielczych mieszkaniowych;
- Kabel elektroenergetyczny typu 1 x YDYżo 5x6mm<sup>2</sup> w kierunku rozdzielnicy usługowej.

Prowadzenie WLZ pomiędzy kondygnacjami w postaci linii podtynkowych w pionach w miejscach wskazanych w części rysunkowej;

#### INSTALACJA PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Na elewacji budynku przewidziano montaż Przeciwpóźarowego Wyłącznika Prądu.

Przeciwpóźarowy wyłącznik prądu będzie zabudowany w odrębnej obudowie z możliwością zbiccia szybki w razie pożaru. Użycie rozłącznika spowoduje odcięcie dopływu energii elektrycznej dla wszystkich odbiorników podstawowych w budynku.

#### OŚWIETLENIE OBIEKTU

Projektuje się oświetlenie klatki schodowej w postaci opraw typu plafon ze źródłem światła typu LED, montowanych na sufitach każdej kondygnacji. Oświetlenie sterowane będzie z wbudowanych czujników ruchu.

### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Centralnym elementem rozdzielczym jest rozdzielnica główna RG znajdująca się przy wejściu do budynku, pełniąca jednocześnie funkcję tablic licznikowych, wyposażona zostanie w

jednofazowe oraz trójfazowe liczniki energii czynnej (należy przenieść istniejące liczniki pomiarowe) wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

## OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepięciowej w celu uniknięcia niebezpiecznych przepięć w instalacji elektroenergetycznej wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi, które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową pracę urządzeń elektrycznych.

Ograniczniki przepięć klasy T1 są przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopień ochrony i wyrównywania potencjałów w obiekcie przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna (redukcja przepięć do poziomu  $< 4$  kV). Aparaty tego typu należy instalować w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (złącza kablowe, rozdzielnie główne budynków).

Ograniczniki przepięć klasy T2 stosowane są jako drugi stopień ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepięć do wartości wytrzymywanych przez większość urządzeń elektrycznych (redukcja przepięć do poziomu  $< 1,5$  kV). Prawidłowe miejsce zainstalowania tych aparatów to rozdzielnice piętrowe lub oddziałowe.

Przewidziano zastosowanie ochronników:

- Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych: W rozdzielnicy głównej RG
- Warystorowych typu T2 zainstalowanych we wszystkich rozdzielnicach obiektowych

## BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobrano GLZ typu YKXS 4x35mm<sup>2</sup> dla rozdzielnicy RG. Prąd dopuszczalny długotrwale dla tego typu kabla wg danych producenta to 166A. Rozdział przewodu PEN na PE oraz N wykonać w rozdzielnicy głównej łącząc zacisk PE z wypustem uziemienia.

Warunki prawidłowego doboru GLZ-u zostały spełnione.

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie poniższych wzorów:

$$I_{obc} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_N \cdot \cos \phi}$$

$$I_{dd} \geq I_N \geq I_{obc}$$

$$1,45 \cdot I_{dd} \geq 1,6 \cdot I_N$$

$$\delta U_{max} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot S \cdot U_N^2}$$

$$S_{min} \geq \frac{1}{k} \sqrt{\left( \frac{I^2 \cdot t}{1} \right)}$$

Gdzie:

$P$  – wartość mocy czynnej obciążenia przewodu [W];

$U_N$  – wartość napięcia znamionowego instalacji [V];

$\cos \phi$  – współczynnik mocy [-];

$I_z$  – wartość prądu dopuszczalnie długotrwałego [A];

$I_N$  – wartość prądu znamionowego zabezpieczenia [A];

$I_2$  – wartość prądu wyłączeniowego zabezpieczenia [A];

$I_B$  – wartość prądu obciążenia [A];

$\Delta u_{\max}$  – wartość spadku napięcia [V];

$l$  – długość obwodu [m];

$\Gamma$  – konduktywność materiałowa przewodu [ $m/\Omega mm^2$ ];

$s$  – przekrój poprzeczny przewodu [ $mm^2$ ];

$s_{\min}$  – minimalny przekrój poprzeczny przewodu [ $mm^2$ ];

$k$  – jednosekundowa dopuszczalna gęstość zwarciova [ $A/mm^2$ ];

$I^2t$  – całka Joule'a wyłączenia [ $A^2s$ ];

## TABELA OBLICZENIOWA

Tabela 1

TABELA : BILANS MOCY																
I.p.	Nazwa odbioru	Napięcie znamionowe [V] $U_n$	Moc Znamionowa [kW] – $P_n$	Prąd znamionowy [A] – $I_B$	Prąd znamionowy zabezpieczenia [A] – $I_n$	Kabel	Długość [m]	$I_z$ [A]	$I_2=1,6 \cdot I_n$	$1,45 \cdot I_z$	Spadek napięcia [%]	$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	$I^2t$	$S_{min}$	K (dla $S_{min}$ )
1	RG	400	33.89	52.66	63	YKXS 4x35	40	166	100.8	240.7	0,42	SPEŁNIONY	35	21200	1.08	135

## INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa poza zakresem opracowania.

## INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Jako uziom planuje się wykonanie uziomu sztucznego pograżanego w postaci 4 szpilek 3m . Szpilki należy pograżyć w piwnicy budynku. Uziom obiektu należy połączyć z główną szyną wyrównawczą za pomocą linki elektroenergetycznej typu LgY35mm<sup>2</sup>. Główną szynę wyrównawczą – GSW zamontować w pobliżu rozdzielni RG. GSW stanowić będzie szyna miedziana 10x50x60mm mocowana na kołkach dystansowych do powierzchni ściany.

Obliczenia techniczne uziomu:

Rezystancję jednego, odosobnionego elementu pionowego można obliczyć ze wzoru:

$$R_1 = \frac{\rho}{2\pi \cdot l} \cdot \ln \frac{l}{r}$$

$$R_1 = \frac{100}{2\pi \cdot 3} \cdot \ln \frac{3}{0,0086} = 31,059 \Omega$$

gdzie:

- $\rho$  Rezystywność gruntu;
- $l$  Długość elementu pionowego;
- $r$  Promień elementu pionowego.

Rezystancja wypadkowa uziomu :

$$R_w = \frac{\frac{K}{n}}{R_1} = \frac{\frac{1,4}{4}}{31,059} = 10,87 \Omega$$

gdzie:

- $R_w$  wartość rezystancji wypadkowej systemu uziomów pionowych;
- $n$  liczba uziomów pionowych;

$R_1$                       wartość rezystancji pojedynczego uziomu pionowego.

Wartość obliczeniowa rezystancji uziomu jest mniejsza od wymaganej.

## **INSTALACJA DOMOFONOWA**

Przewidziano cyfrową instalację domofonową opartą na technologii TCP/IP, która umożliwi:

- komunikację między wejściem do budynku a mieszkaniami;
- sterowanie otwieraniem drzwi wejściowych z mieszkań;
- otwieranie specjalnym kodem, innym dla każdego mieszkania drzwi wejściowych do budynku

Wszystkie w/w funkcje będzie realizował system domofonowy obejmujący:

- centralę, umieszczoną w pobliżu rozdzielnic RG;
- konsolę zewnętrzną, zainstalowaną przy wejściu do korytarza wewnętrznego;
- unifon, umieszczony w każdym mieszkaniu przy drzwiach wejściowych.

Kaseta domofonu będzie z oznaczeniami w języku Breille'a. Drzwi wejściowe każdej klatki schodowej zostaną wyposażone w samozamykacz.

## **INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA**

Poza zakresem opracowania.

## **ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP**

Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektów będzie pracować w układzie sieciowym TN-S.

Rozdział przewodów PEN na N oraz PE należy wykonać w rozdzielnicach głównych obiektów.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:

- Izolacja podstawowa;
- i/lub osłony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane poprzez:
  - Przepalenie wkładek bezpiecznikowych;
  - otwarcie wyłączników nadprądowych;

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka.

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd

wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby niewykwalifikowane;

- miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę.

Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.

### INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

- Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót;
- Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe;
- Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia;
- Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze;
- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP;
- Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom;
- Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ;
- Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje;

## ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia projektanta;

## SPIS RYSUNKÓW

lp.	TEMAT	SYMBOL	SKALA
1	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNIC	IE101	1:100
2	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU	IE102	1:100

3	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIĘTRA 1	IE103	1:100
4	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG	IE201	-
5	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ RM	IE202	
6	SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONU	IE203	-