# ROZDZIELNICA - RP3




| Nr obwodu | F0.1 | F0.2 | F0.3 | F1.0 | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 | F1.11 | F1.12 | F2.1 | F2.2 | F2.3 | F2.4 | F2.5 | F2.6 | F2.7 | F2.8 | F2.9 | F2.10 | F2.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparatura | SBN363 | SPN901 T1+T2 4p | MCN302E C2 3P | L73M gG 63A | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | CDC440J 40A 0,03 AC | | | | | | CDC440J 40A 0,03 AC | | | | |
| | ------ | ---------- | SVN221 | Licznik energii ECM380D | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P |
| Moc Pi/Pz[kW] | 30,7 | ---------- | ---------- | 19,0/16,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ------ | ------ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ---------- | ---------- | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | ---------- |
| Prąd [A] | 46,2 | ---------- | ---------- | 24,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ------ | ------ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ---------- | ---------- | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | ---------- |
| Przewód [mm2] | N2XH-J 5x16 | ---------- | ---------- | ---------- | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | ------ | ------ | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | ---------- | ---------- | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | ---------- |
| Nazwa obwodu | **Zasilanie z RG** | **Ograniczniki przepięć** | **Lampka kontrolna** | **Zasilanie bloku oświetlenie + gniazda - KLUB SENIORA** | **Oświetlenie ewakuacyjne - komunikacja 1 (2.1)** | **Oświetlenie komunikacja 1 (2.1)** | **Oświetlenie p. ćwiczeń (2.6)** | **Oświetlenie biuro (2.7)** | **Oświetlenie p. komputerowa (2.8)** | **Oświetlenie p. kulinarna (2.5)** | **Oświetlenie p. kulinarna (2.5)** | **Oświetlenie WC męskie (2.2)** | **Oświetlenie WC damskie (2.3)** | **Oświetlenie szatnia (2.3)** | **REZERWA** | **REZERWA** | **Gniazda ogólne komunikacja 1 (2.1)** | **Gniazda ogólne p. ćwiczeń (2.6)** | **Gniazda ogólne biuro (2.7)** | **Gniazda ogólne biuro (2.7)** | **REZERWA** | **REZERWA** | **Gniazda ogólne p. komputerowa (2.8)** | **Gniazda ogólne p. komputerowa (2.8)** | **Gniazda ogólne p. komputerowa (2.8)** | **Gniazdo ogólne p. komputerowa (2.8)** | **REZERWA** |




| | F2.12 | F2.13 | F2.14 | F2.15 | F2.16 | F2.17 | F2.18 | F2.19 | F2.20 | F2.0 | F3.1 | F3.2 | F3.3 | F3.4 | F3.5 | F3.6 | F3.7 | F3.8 | F3.9 | F3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CDC440J 40A 0,03 AC | | | | | | ADA966D | ADA966D | L73M gG 32A | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P | MCN110E C10 1P |
| P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | MBN320E B20 3P | MBN116E B16 1P | MBN116E B16 1P | ---------- | ---------- | Licznik energii ECM380D | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| | ---------- | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 7,0 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 17,0/14,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | ---------- | 6,3 | 2,7 | 0,9 | 10,5 | 0,9 | 0,9 | 9,0 | 9,0 | 21,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | ---------- | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 5x4 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x4 | N2XH-J 3x4 | ---------- | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 |
| | **REZERWA** | **Gniazda ogólne p. kulinarna (2.5)** | **Gniazda nadblatowe p.kulinarna (2.5)** | **Gniazda okap p. kulinarna(2.5)** | **Zasilanie płyty indukcyjnej p. kulinarna (2.5)** | **Gniazda zmywarka p. kulinarna(2.5)** | **Gniazda lodówka p. kulinarna(2.5)** | **Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody - p. kulinarna** | **Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody - p. kulinarna** | **Zasilanie Ośrodka Pomocy Społecznej** | **Oświetlenie ewakuacyjne - komunikacja 2 (2A.1)** | **Oświetlenie komunikacja 2 (2A.1)** | **Oświetlenie archiwum/ art. biurowe (2A.15)** | **Oświetlenie WC damskie (2A.14)** | **Oświetlenie WC męskie (2A.13)** | **Oświetlenie p. socjalny/ p.gosp i p. spotkań (2A.12 i 2A.11)** | **Oświetlenie serwerownia(2A.10)** | **Oświetlenie dział świadcz. rodz. i fundusz alim.(2A.2 i 2A.3)** | **Oświetlenie dział socj(2A.4 i 2A.5)** | **Oświetlenie dział socj. i dyrektor (2A.6 i 2A.7)** |

| | |
|---|---|
| Temat: | **ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ŁĄCZNOŚCI Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE USŁUG SPOŁECZNYCH** |
| Inwestor: | GMINA RZEPIN<br>PLAC RATUSZOWY 1<br>69-110 RZEPIN |
| Adres inwestycji: | DZ. NR EWID. 655/22, 1438,<br>OBRĘB EWID. RZEPIN - miasto<br>JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN |
| Treść rysunku: | **SCHEMAT RP3, CZ.1** |
| Projektant: | mgr inż. Łukasz Borkowski<br>upr. nr LBS/0031/PWBE/21 |
| Sprawdzający: | mgr inż. GRZEGORZ DĄBSKI<br>upr. nr ZAP/0069/POOE/05 |

| Etap: | Skala: | Data: | Nr rysunku: |
|---|---|---|---|
| PT | - | 20.02.2023 | E10 |