



Do złącza kablowego ZK1 doprowadzone są dwa zasilania z rozdzielnicy głównej budynku dydaktycznego.
W RG obwody mają nastepujące opisy ZK-1 oraz Sala gimnastyczna.
ZK-1 zabepieczone jest wkładkami topikowymi 100A, natomiast obwód zasilania sali gimnastycznej 50A.
ZK-1 zasilane jest kablem YAKY4x50.
Sala gimnastyczna zasilana jest kablem YAKY 4x35
W złączu ZK1 znajduje się zabezpieczenie zasilania rozdzielnicy w sali ginastycznej 32A. Obwód zasilania domu studenta zabezpieczony jest wkładkami 80A. Obydwa zabezpieczenia należy zdemontować.
W ZK1 zabudowany jest wyłacznik mocy PMC-1 160A, który stanowi przeciwpożarowy wyłącznik prądu domu studenta. Wyłącznik sterowany jest z przycisków ppoż. zlokalizowanych przy wejściach do obiektu.
Dla istniejących obwodów TP-1, TP-2 oraz TE-1 zainstalować nowe zabezpiecznia.
Na potrzeby wyłącznika ppoż. dla sali gimnastycznej zabudować wyłącznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym.
Wszyskie aparaty zainstalować zgodnie ze schematem.

Złącze kablowe ZK1 wymienić na nowe. Zabudowac w nim zdemontowane

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻA
BUDYKU PUZ WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Obrońców Wisły 1920 r.
Dz. nr: 66/4 obręb 0091 Włocławek KM 9

ADRES INWESTYCJI
87-800 Włocławek, ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/
Dz. nr 66/4 obręb 0091 Włocławek KM9/1

INWESTOR
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- rzut sali gimnastycznej

PROJEKTANT mgr inż. Marek Wojciechowski KUP/0085/PWOE/12	PODPIS
OPRACOWAŁ inż. Paweł Dzięgielewski	PODPIS

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	04.04.2022 r.	4