Strona n.n.
Ochrona przed dotykiem pośrednim

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci :
- rozdzielczej TNC
- odbiorczej TN-S



Uwaga !

1. Z istniejącego w poboczu ulicy Leszczynowej słupa oświetleniowego nr 18/1 wyprowadzić linię kablową YAKY4x25mm² w rurach DVK75 i SRS110 na skrzyżowaniu dróg, do proj. słupów nr 19/1 do 23/1. Na słupach o wysokości 7m zamontować oprawy LED na wysięgnikach w=1m i h=1m .
2. Opis odcinka linii kablowej oznacza : np. - 38m / 32m -
   - 38m długość odcinka kabla
   - 32m długość wykopu
3. Montaż linii kablowych n.n. , skrzyżowania i zbliżenia z istn. uzbrojeniem terenu wykonać wg normy PN-76/E-05125 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
4. Poszczególne oprawy przyłączać : a - faza L1, b - faza L2 i c - faza L3 .

Pracownia Projektowo - Usługowa Janusz Komorowski Wągrowiec		Projekt : Przebudowa dróg Gminy Miejskiej Wągrowiec na Osiedlu Osada polegająca na doświetleniu ulic.	
	Nazwisko i imię	Podpis	Branża : Branża elektryczna
Projekt :	mgr inż. Janusz Komorowski		
Kreślił :	mgr inż. Janusz Komorowski		Obiekt : Wągrowiec ulica Leszczynowa.
Sprawdził :			
Data : 16.05.2022r.	Nazwa rys. : Schemat elektryczny zasilania - ulica Leszczynowa.		E-6
Skala : -------			