UWAGI:

1. Instalację elektryczną prowadzić pod tynkiem.
2. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t.
4. Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od poziomu posadzki:
   - pom. mieszkalnych: h=0,3m
   - sanitariaty: h=1,2m
   - pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m
5. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.
6. Od przycisku głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu do rozdzielnicy RG doprowadzić kabel HDGs 3x2,5mm2.
7. Kable HDGs prowaczić w klasie utrzymania funcji elektrycznych E-90.
   Przejscia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI odpowiadajacej klasie ściany.
8. Zasilanie urządzeń inst. sanitarnej wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia.
   Instalację wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.



SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
IP20 IP44	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYŃCZY, PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
IP20	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODWÓJNY, PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
IP20	ŁĄCZNIK SCHODOWY POJEDYŃCZY, PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
	OPRAWA LED 12,5W, IP44 1050lm, 4000k.
	OPRAWA LED, 31W, 4450lm, 4000k.
	OPRAWA AWARYJNA, 2W, 245lm,
	OPRAWA EWAKUACYJNA 18xLED z modułem awaryjnym 1 godz
400V LUB 230V	ZASILANIE 400V LUB 230V
	N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) NxIP+N+PEI, 16A, 230V, IP20 lub IP44
GWP	GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU BUDYNKU
	DZWONEK
	GNIAZDO 2xzasilanie + 2xRJ45
	Kamera IP HD, zasilanie PoE - Zewnętrzna
	Kamera IP HD, zasilanie PoE - Wewnętrzna
	SZAFA KROSOWA NAGŁOŚNIENIA
	Czujka PIR

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034;609055347 fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;
marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data: 10.06.2024

Elektryczna | Skala: 1:100 | Rys. nr: E-01

Temat:	Ins. Elektryczne - rzut parteru
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy (kat. XVIII)
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza

Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna:	inż. **Tadeusz Grubiński** Upr.: UAN-9346/206/88 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	
Projektant Spr:	Elektryczna:	inż. **Karol Gołębiewski** Upr.: POM/0179/PWOE/08 co projektowania bez ograniczeń w spec. elektr	